Nazwa	Zasilanie	Ochronnik	Sygnalizacja	RCD ppoż	Gniazda biuro 1	Gniazda biuro 2	Gniazda biuro 3	Gniazda biuro 4	Gniazda biuro 5, przedsionek	Gniazda biuro 6	Gniazda biuro 7	Gniazda biuro 8	Gniazda korytarz, pom. techn.	Gniazda biuro 9, 10	Gniazda biuro 11	Gniazda biuro 12	Gniazda komp. 1	Gniazda komp. 2	Gniazda komp. 3	Gniazda komp. 4	Gniazda komp. 5	Gniazda komp. 6	Gniazda komp. 7	Gniazda komp. 8	Gniazda komp. 9, 10	Gniazda komp, 11	Gniazda komp, 12	Gniazda komp, 13	Gniazda komp, 14	Gniazda komp, 15	Gniazda komp, 16	Gniazda komp, 17	Gniazda komp, 18	Oświ, biuro 1, 2, 9	Oświ, biuro 10, 11, 12	Oświ, biuro 3,4,5, przedsionek	Oświ, biuro 6,7	Oświ, biuro 8, pom. techn.	Oświ, korytarz	Oświ, awaryjne	Oświ, ewakuacyjne	Klimatyz, wewn,	Klimatyz, wewn,	Klimatyz, zewn,
Zaciski		L1, L2, L3, N, PE	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3, N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L1,L2,L3,N,PE
Napięcie [V]	400	400	230	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	400
Moc zainstalowana Pi [kW]	51,42	-	-	-	2,40	1,50	2,10	2,10	2,40	1,80	1,80	2,70	1,20	2,40	1,50	1,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,77	0,62	0,66	0,41	0,43	0,18	0,01	0,05	0,30	0,30	13,00
Moc obciążenia Po [kW]	32,39	-	-	-	2,16	1,35	1,89	1,89	2,16	1,62	1,62	2,43	1,08	2,16	1,35	1,62	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,69	0,73	0,60	0,37	0,39	0,16	0,01	0,04	0,27	0,27	11,70
Prąd Ib [A]	49,2	-	-	-	9,9	6,2	8,6	8,6	9,9	7,4	7,4	11,1	4,9	9,9	6,2	7,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	3,4	2,7	1,7	1,8	0,7	0,0	0,2	1,2	1,2	17,8
Typ przewodu	YDY 5x25	-	-	-	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 2x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 5x4
Przekrój przewodu [mm²]	25,0	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	4,0
Długość przewodu [m]	42,7	-	-	-	65,3	39,0	41,3	47,5	46,7	51,5	52,3	74,4	30,9	61,9	39,6	45,5	23,2	22,1	19,5	19,0	15,2	14,7	15,4	14,9	18,7	21,7	24,2	35,1	22,8	25,4	24,5	23,0	19,2	19,4	32,7	38,2	38,5	33,7	40,0	71,8	25,4	37,1	49,2	37,3	44,0
Spadek napięcia [%]	0,63	-	-	-	3,88	1,45	2,15	2,47	2,78	2,29	2,33	4,97	0,92	3,68	1,47	2,03	0,34	0,33	0,29	0,28	0,23	0,22	0,23	0,22	0,28	0,32	0,36	0,52	0,34	0,38	0,36	0,34	0,29	0,29	1,03	1,29	1,05	0,57	0,71	0,52	0,01	0,07	0,37	0,28	1,46

SIEĆ: TN-S
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

GRUPA RMK Architektura i Budownictwo
ul. Reymonta 15, Pogórze, gm. Kosakowo
www.gruparmk.pl

Inwestor: Wojewódzki Urząd Pracy w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. Andrzej Nowak	482/G/6/91	08.03.2019r.	
Sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Miśkiecki	GT-6843/0788/77	08.03.2019r.	

Temat opracowania: Projekt przebudowy wewnętrznej fragmentu piętra V budynku B Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Skala: -

Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy TRS

Nr rysunku: E4