

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: CELLEGIUM POLONICUM – DUŻA AULA remont/odbudowa po pożarze

Obiekt: DUŻA AULA

Adres: ul. Kościuszki 1; 69-100 SŁUBICE

Nagłośnienie

Inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adres: ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Nr.	Symbol Art..	Opis Art..	J.m.	sztuk
1	IC6-1082-96	Zestaw głośnikowy dwudrożny, przetworniki 1x 8" i 1x1" driver kompresyjny, efektywność 95 dB (1W/1m), moc znamionowa 250W, impedancja 8 Ohm, użyteczny zakres częstotliwości 53Hz - 20kHz, kąty promieniowania 90° x 60°, waga < 12kg, wymiary - 476 x 264 x 270 mm (W x S x G), kolor czarny	szt	2
2	IC6-2082-96	Zestaw głośnikowy dwudrożny, przetworniki 2x 8" i 1x1" driver kompresyjny, efektywność 100 dB (1W/1m), moc znamionowa 300W, impedancja 16 Ohm, użyteczny zakres częstotliwości 50Hz - 19.5kHz, kąty promieniowania 90° x 60°, waga <15 kg, wymiary - 571 x 287 x 270 mm (W x S x G), kolor czarny	szt	3
3	IUB1082	Uchwyt montażowy do zestawu głośnikowego IC6-1062	szt	2
4	IUB2082	Uchwyt montażowy do zestawu głośnikowego IC6-2082T	szt	2
5		Akcesoria do montażu zestawów głośnikowych - linki stalowe, uchwyty M10	kpl	1
6	ALC 1604	Wzmacniacz mocy z ustawieniami fabrycznymi dla wykorzystanych urządzeń głośnikowych (łącznie z filtrem FIR), moc 80W - 1250W na kanał.	szt	1
7	DIGIMIX18	Cyfrowy mikser audio - 18 wejść / 12 szyn wyjściowych. 16 wejść mikrofonowo-liniowych (COMBO), 8 punktów insertowych Jack TRS na kanałach 1-8, 2 wejścia liniowe Jack TRS. Wyjścia Main Out (XLR i Jack 6.3mm). 8 wyjść Jack TRS (AUX). 7" kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD. 100mm zmotoryzowany tłumik Precision Alps. 8 wyjść AUX. 6 grup DCA. 2 wbudowane procesory efektów. Kompresor, limiter, ekspander, bramka szumów 4-ro pasmowy korektor parametryczny na każdym wejściu, subgrupie, wyjściu i kanałach FX. 31-dno pasmowy korektor graficzny na wyjściach MAIN, AUX, oraz wyjściach subgrup. Przetwarzanie A/D i D/A 24-bitowe. 32-bitowy procesor wewnętrzny. Częstotliwość próbkowania 48kHz. Możliwość sterowania mikserem za pomocą dedykowanej aplikacji na IPAD. Wbudowane uchwyty do montażu w szafie rack. Opcjonalne karty rozszerzeń - Dante-3018 lub USB-3018.	szt	1
8	ASA1 + NT 1-1	Splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem	kpl	1
9	AB 3	Wzmacniacz antenowy	szt	2
10	GA 3	Zestaw montażowy odbiorników/nadajników do racka	kpl	1
11	A 1031-U	Antena dookólna nadawczo-odbiorcza	szt	1
12	XSW 2-835	Zestaw z mikrofonem do ręki z przetwornikiem dynamicznym kardioidalnym e835	kpl	2
13	e-835s	Mikrofon przewodowy wokalny, charakterystyka kardioidalna	szt	2
14	M05	Stim, statyw mikrofonowy standard	szt	6
15	CD400UDAB	Odtwarzacz CD, BT, SD, USB, 1HU	szt	1
16	SZ_1	Szafa rack, 15U 600x600 mm - drzwi szklane, wentylator, w zestawie kółka oraz nóżki, zasilanie	kpl	1
17	SZ_2M	Szafa rack mobilna, min 15HU, miejsce na instalację od góry miksera audio	kpl	1
18	LP0231	Instalacyjny kabel mikrofonowy 2 x 0,23 mm ²	m	100
19	LP0205	Instalacyjny kabel głośnikowy 2 x 4 mm ²	m	180
20	KAB_1	Kable mobilne gotowe: mikrofonowe, antenowe	kpl	1
21	PS_1	Przylącze ściennie: 4x XLRz, 2x 230V	szt	1
22		Montaż szaf rack, elementy montażowe, okablowanie wewnętrzne	kpl	1
23		Ułożenie instalacji do urządzeń systemu nagłośnienia	kpl	1
24		Montaż urządzeń, uruchomienie na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie użytkownika	kpl	1