



cechy i parametry produktu

napięcie znamionowe	12 - 22 V
częstotliwość znamionowa	DC
Temperatura otoczenia	0 - 50 °C
Wysokość	11 mm
średnica zewnętrzna	50 mm
Masa	0,1 kg

tekst przetargu

Łącznik przyciskowy LiveLink DALI do podłączenia 4 zwykłych przycisków instalacyjnych przez złącze DALI do sterownika LiveLink. Dowolny wybór funkcji przycisków podczas uruchamiania: Funkcja Touchdim jednej lub kilku grup opraw, aktywacja zaprogramowanych kompozycji świetlnych. Nadaje się do montażu za przyciskiem instalacyjnym w połączeniu z głęboką puszką do ścianek kartonowo-gipsowych (min. 60 mm). Sterownik LiveLink przyłącza się za pośrednictwem przewodu DALI. Przewody między przyciskami instalacyjnymi a łącznikami przyciskowymi o maks. długości 25 m, układane w oddzielnym przewodzie płaszczowym. Liczba zajętych urządzeń DALI 1. Nie jest wymagane żadne inne przyłącze sieciowe. Uruchomienie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia WLAN (szyfrowanie WPA2) ze sterownikiem LiveLink za pomocą aplikacji LiveLink Install i tabletu (iOS / Android).