

UWAGI:

1. W złączu ZK1-1P w części pomiarowej zabudować zabezpieczenie przedlicznikowe 1 x OSP-10 1P 25A w obudowie przystosowanej do plombowania
2. Wszystkie urządzenia do listwy zaciskowej włącznie przystosować do plombowania.
3. W złączu system zasilania typu TN-C:

I. dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:

a) ochronę poprzez izolowanie części czynnych,
b) ochronę przy użyciu ogrodzeń i obudów,

II. dla ochrony przed dotykiem pośrednim należy zastosować:

a) SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C,
b) urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej.

4. Kabel zasilający w złączu prowadzić w rurze ochronnej PCV.
5. Połączenia pomiędzy aparatami i licznikiem wykonac przewodem o przekroju 10mm2 typu LgY 750V,
6. Roboty ulegające zakryciu zgłosić do odbioru ZE przed zakryciem.

Zadanie: Budowa wewnętrznej instalacji, zalicznikowej instalacji zasilającej wlz i przyłącza telekomunikacyjnego do istniejacej wieży dostrzegalni p-poż				Numer rysunku E2
Adres: dz.nr 161/3, 39/1, 63/1 obręb 0017 KRZYNKA dz.nr 423, 426 obręb 0016 OKUNIE				
Nazwa rysunku: SCHEMAT ZASILANIA				SKALA ---------
Inwestor: NADLEŚNICTWO BARLINEK, ul. Tunelowa 56a, 74-320 Barlinek				
	IMIĘ I NAZWISKO:	DATA:	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT: (AUTOR DOKUM.)	Paweł Markowski	WRZESIEŃ 2018	ZAP/0081/POOT/10	
PROJEKTANT:	Piotr Markowski	WRZESIEŃ 2018	ZAP/0218/POOE/11	