Szacht SE3

Szacht SE2

Szacht SE1

Poziom +4 - Neurologia

Niski Parter

TS-NEU1	
tablica piętrowa nieresetowana	
Pi [kW]	51,1
kj [-]	0,75
Ps [kW]	38,3
Is [A]	61,5
kabel zasil.	YKXS/5
ozn. kabla	RNNN-1027S4E01

TO-NEU1	
tablica piętrowa ose nieresetowana	
Pi [kW]	10
kj [-]	0,9
Ps [kW]	9
Is [A]	14,4
kabel zasil.	YKXS/5
ozn. kabla	RNNN-1027S4E02

TR-NEU1	
tablica piętrowa rezerwowana	
Pi [kW]	14,3
kj [-]	0,9
Ps [kW]	12,8
Is [A]	20,6
kabel zasil.	YKXS/5
ozn. kabla	RNNR-1027S4E01

RUPS1	
rozdzielnica UPS	
Pi [kW]	11,0
kj [-]	1
Ps [kW]	11,0
Is [A]	18,8
kabel zasil.	YKXS/5
ozn. kabla	RNNR-1027UPS1

UPS 30kVA

L3 L2 L1

TUIT-NEU1/1	
rozdz medycznych układów IT	
Pi [kW]	4,4
kj [-]	0,8
Ps [kW]	3,5
Is [A]	16,0
kabel zasil.	(N)HXH-O/5x6
ozn. kabla	RUZ1-1027UTAE1U1

TUIT-NEU1/2	
rozdz medycznych układów IT	
Pi [kW]	3,2
kj [-]	0,8
Ps [kW]	2,5
Is [A]	13,0
kabel zasil.	(N)HXH-O/5x6
ozn. kabla	RUZ1-1027UTAE1U2

TUIT-NEU1/3	
rozdz medycznych układów IT	
Pi [kW]	2,5
kj [-]	0,8
Ps [kW]	2
Is [A]	10,2
kabel zasil.	(N)HXH-O/5x6
ozn. kabla	RUZ1-1027UTAE1U3

L1 L2 L3

dyżurka pielęgniarek

GWP GWP-UPS

TS-NEU2	
tablica piętrowa nieresetowana	
Pi [kW]	18
kj [-]	0,75
Ps [kW]	13,5
Is [A]	21,6
kabel zasil.	YKXS/5
ozn. kabla	RNNN-1027S4E02

TO-NEU2	
tablica piętrowa ose nieresetowana	
Pi [kW]	10
kj [-]	0,9
Ps [kW]	9
Is [A]	14,4
kabel zasil.	YKXS/5
ozn. kabla	RNNN-1027S4E02

TR-NEU2	
tablica piętrowa ose rezerwowana	
Pi [kW]	10
kj [-]	0,9
Ps [kW]	9
Is [A]	14,4
kabel zasil.	YKXS/5
ozn. kabla	RNNR-1027S4E02

wejście na oddział

GWP

NHXH3x1,5

(N)HXH-J 5x16

NHXH3x1,5

RNNN1
rozdzielnica główna nn szpitala

RNNR1
rozdzielnica główna nn szpitala

RGP
rozdzielnica główna pożarowa

SZR

SZR

pom. Rozdzielni Głównej

Rozdzielnica stacji transformatorowej Tr1

Rozdzielnica stacji transformatorowej Tr2

Rozdzielnica generatorowa RGEN

część projektowana

część istniejąca

część istniejąca

część istniejąca

część istniejąca

SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:2000)

N

H L G A C E K B F D

UWAGA:
W zakres opracowania wchodzą:
- kable zasilające rozdzielnice kondygnacyjne z RNNN1, RNNR1;
- wykonanie rozdzielnic kondygnacyjnych TS.., TO.., TR.., TUIT, RUPS;
- montaż wyłączników z cewką w rozdzielnicach RNNN1 i RNNR1;
- montaż liczników oraz przekładników dla zrealizowania pomiaru energii elektrycznej dla każdej rozdzielnicy kondygnacyjnej osobno.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt	Przebudowa o/neurologii 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka -	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	Nr proj.
Inwestor	Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	Projektował	inż. T.Pobłocki	11.2017	182/Gd/99					
		Opracował	J.Jaroszewicz	11.2017			Format -	Tytuł rys.	Schemat blokowy układu zasilania Poziom +4/neurologia	Nr rys. EL1-001
		Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	11.2017	63/Gd/2002					

707 x 297