OZNACZENIA SCHEMATOWE APARATÓW:
Q - wyłącznik, stycznik główny,
K - przekaźnik,
S - łącznik,
H - lampka,
A - sterownik,
F - zabezpieczenie,
T - przekładnik.




| Nr obwodu | Z | OPP | SN | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | ST | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis obwodu | Zasilanie z RNNN1 | Ochrona p.przepięciowa | Sygnalizacja napięć | gn.wtyk. pokoje lekarzy 4/2,4/5 | gn.wtyk. pokoje lekarzy 4/2 | gn.wtyk. pokoje lekarzy 4/5 | rezerwa | gn.wtyk. czajnik pom.4/2 | gn.wtyk. k.mikrofal. pom.4/2 | gn.wtyk. chłodziarka pom.4/2 | rezerwa | rezerwa | gn.wtyk. telewizory 0/24-0/42 | rezerwa | gn.wtyk. porządkowe | gn.wtyk. porządkowe | rezerwa | rezerwa | rezerwa | rezerwa | rezerwa | rezerwa | klapy went. bytowej | Jedn. wewn. klimatyzacji KLZ4 | Jedn. wewn. klimatyzacji KLZ5 | sterowanie | rezerwa |
| Typy aparatów | In=100A, 4P napęd obrotowy | RB gG63A kl. II (C), 3+1P | WN 3x B6A/6kA H 3x żółta 230V | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WNR B16A/6kA 30mA, A | WN C6A/6kA T 230V/24V,63VA B-3A | RB gG25A S 24V,25A,2NO | RB gG25A S 24V,25A,2NO | WN C6A/6kA T 230V/24V,63VA B-3A | WN B16A/6kA WN 25A,30mA,A |
| Przewód | YKXSżo5x25 | LgY25 | LgY 1,5 | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | | | YDYżo3x2,5 | | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | | | | | | | YDYżo3x2,5 | YKYżo3x4 | YKYżo3x4 | YDYżo3x2,5 | |
| Pi [kW] | 20 | | | 1.6 | 1.2 | 1.2 | | 1,5 | 1,5 | 0,8 | | | 0.2 | | 1.6 | 1.6 | | | | | | | 0.08 | 3,4 | 3.4 | 0.1 | |
| Ps [kW] | 16 | | | 1.6 | 1.2 | 1.2 | | 1,5 | 1,5 | 0,8 | | | 0.2 | | 1.6 | 1,6 | | | | | | | 0.08 | 3,4 | 3.4 | 0.1 | |
| Is [A] | 25.7 | | | 7.73 | 5.8 | 5.8 | | 7,25 | 7,25 | 3,86 | | | 0.97 | | 7.73 | 7.73 | | | | | | | 3.7 | 16,43 | 16,43 | 0.5 | |

OZNACZENIA TYPÓW APARATÓW:
WN - wyłącznik nadprądowy,
WR - wyłącznik różnicowoprądowy,
WRN - wyłącznik różnicowonadprądądowy,
RB - rozłącznik bezpiecznikowy,
B - bezpiecznik,
BM - bezpiecznik mocy,
R - rozłącznik,
S - stycznik,
PB - przekaźnik bistabilny,
PK - przekaźnik,
WS - wyłącznik silnikowy,
PU - przekładnik napięciowy,
PI - przekładnik prądowy,
OP - ochronnik przeciwprzepięciowy,
ZA - zegar astronomiczny,
LS - lampka sygnalizacyjna,
AS - analizator sieci,
ST - sterownik, przekaźnik programowalny

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S


WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK


Obiekt: Przebudowa o/neurologii 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
Inwestor: Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

| FUNKCJA | NAZWISKO | DATA | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| Projektował | inż. T.Pobłocki | 11.2017 | 182/Gd/99 | |
| Opracował | J.Jaroszewicz | 11.2017 | | |
| Sprawdził | mgr inż. A.Gwizdała | 11.2017 | 63/Gd/2002 | |

Podziałka: -
Format: -
Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Tytuł rys.: Rozdzielnica TS-NEU2 Schemat ideowy
Nr proj.:
Nr rys.: EL3-007

541 x 297